

Aanvullende handleiding Bosch KBD-UXF

Correctie op originele Bosch Handleiding

Aanvullende informatie

Artikelnummer: Bosch KBD-UXF

Versie: 1

Inhoudsopgave

1. Waarom deze handleiding	1
2. Snelle keyboard installatie bij inschakelen	1
3. Virtual Com Port mode: installatie in Windows.....	1
4. Keyboard configuratie.....	2
4.1. Setup procedure	2
4.2. Toegang tot het Setup menu	2
4.3. Toets [1], Inverteer het keyboard	2
4.4. Toets [3], Joystick kalibratie.....	3
4.5. Toets [4] en [7], Virtual Com Port mode	3
4.6. Toets [5] en [8], HID joystick mode.....	3
4.7. Toets [9], Keyboard fabrieksreset.....	3
5. Gebruikersinterface van het KBD Universal XF keyboard	4

1. Waarom deze handleiding

In de originele Bosch handleiding worden een aantal functietoetsen en configuratieopties beschreven die niet zijn terug te vinden op de door Bosch meegeleverde template. Hierdoor is niet te achterhalen hoe de diverse functies te activeren. Deze handleiding vertelt in het kort wat de juiste toetsen zijn en wat de belangrijkste functies doen.

2. Snelle keyboard installatie bij inschakelen

Het keyboard kent 2 werkmoden.

Virtual Com Port mode, dit is de fabrieksinstelling en hoeft voor gebruik met BVMS niet veranderd te worden.

Joystick Human Interface Device, deze functie wordt niet gebruikt voor BVMS en in deze handleiding verder niet behandeld.


Het is mogelijk om tijdens het inschakelen van het keyboard om te schakelen tussen beide modes. Dit hoeft normaal gesproken niet toegepast te worden, daar het keyboard standaard reeds in de juist mode aangeleverd wordt.

Het wordt in de Bosch handleiding (zie hoofdstuk 7.2) als volgt beschreven:

Houdt tijdens het inschakelen van het keyboard de volgende toetsen beide ingedrukt:

SET + [4] voor Virtual Com Port mode

SET + [5] voor HID joystick mode

De toets SET is op de Bosch template de toets , Achteruit afspelen. De juiste toetscombinatie is dus:

 + [4] voor Virtual Com Port mode

 + [5] voor HID joystick mode

3. Virtual Com Port mode: installatie in Windows

Download de juiste 64 bit driver installatie van de Bosch site: www.boschsecurity.com. Selecteer Producten → Video → Schakelsystemen en Bedienpanelen en kies KBD-Universal XF. Ga naar Software Downloads en download de KBD-Universal XF driver.

Installeer de driver met Administrator rechten.

Sluit het keyboard aan op de PC.

Het keyboard krijgt automatisch van Windows een Com Port nummer toegewezen.

Indien gewenst kan het Com port nummer aangepast worden in Windows.

Ga naar Apparaatbeheer → Poorten (COM & LPT) en klik met de rechter muistoets op USB CDC serial Port emulation en pas het COM Port nummer aan.

4. Keyboard configuratie







4.1. Setup procedure

Door middel van een specifieke toetsencombinatie kan de gebruiker toegang krijgen tot de volgende setup functies:


- Stel de keyboard oriëntatie in
- Kalibreer de joystick
- Selecteer de werkmode
- Reset de configuratie naar de standaard fabrieksinstellingen

4.2. Toegang tot het Setup menu

Zie ook hoofdstuk 8.3 en verder van de Bosch handleiding.

- Druk op de START toets → Bosch:  en houdt deze ingedrukt;
- Druk op de LEARN toets → Bosch:  en houdt deze ingedrukt;
- Druk op de ESC toets → Bosch:  en houdt deze ingedrukt;
- Laat de ESC toets los → Bosch:  en houdt deze ingedrukt;
- Laat de LEARN toets los → Bosch:  en houdt deze ingedrukt;
- Laat de START toets los → Bosch: 

De volgende toetsen lichten op als succesvol toegang is verkregen tot het Setup menu:

- ESC toets → Bosch: : Verlaat het Setup menu zonder wijzigingen.
- [1]: Inverteer het keyboard.
- [3]: Kalibreer de joystick.
- [4]: Selecteer Virtual Com Port mode.
- [5]: Selecteer HID joystick mode.
- Knipperend, [7]: Speciale Virtual Com Port mode functie, NIET gebruiken.
- Knipperend, [8]: Speciale HID joystick mode functie, NIET gebruiken.
- Knipperend, [9]: Reset keyboard naar standaard fabrieksinstellingen (Virtual Com Port mode).

Als een functie geselecteerd is, sluit het Setup menu automatisch af.

4.3. Toets [1], Inverteer het keyboard

Standaard is het keyboard ingesteld voor rechtshandige gebruikers, met de joystick rechts. Voor linkshandige gebruikers kan het bediendeel omgedraaid worden, met de joystick links.

Ga in het Setup menu en druk op [1], de instelling wordt opgeslagen en het Setup menu wordt verlaten.

Draai het keyboard om, met de joystick links en draai de Bosch template om, zodat de toetsen weer kloppen.

Voer bovenstaande handeling nogmaals uit om de instelling weer in te stellen voor rechtshandige gebruikers.

De keyboard kabel kan aan de onderzijde omgeleid worden in de gewenste richting.

4.4. Toets [3], Joystick kalibratie

Indien nodig kan de joystick opnieuw gekalibreerd worden.

Ga in het Setup menu en druk op [3].

De toetsen in het midden lichten op gedurende het kalibratie proces.

Beweeg de joystick gedurende enkele seconden in alle richtingen, met de maximale uitslag.

Draai de knop enkele malen maximaal links- en rechtsom.

Laat de joystick los om zijn rustpositie te bepalen.

Na 5 seconden inactiviteit worden de instellingen opgeslagen en verlaat het keyboard het Setup menu.

4.5. Toets [4] en [7], Virtual Com Port mode

Virtual Com Port mode selecteren.

Ga in het Setup menu en druk op [4], Virtual Com Port mode wordt geselecteerd en de instelling wordt opgeslagen en het Setup menu wordt verlaten.

Toets [7] heeft een speciale functie voor experts, deze functie NIET gebruiken.

4.6. Toets [5] en [8], HID joystick mode

HID joystick mode selecteren.

Ga in het Setup menu en druk op [5], HID joystick mode wordt geselecteerd en de instelling wordt opgeslagen en het Setup menu wordt verlaten.











Toets [8] heeft een speciale functie voor experts, deze functie NIET gebruiken.














4.7. Toets [9], Keyboard fabrieksreset

Reset keyboard naar standaard fabrieksinstellingen (Virtual Com Port mode).

Ga in het Setup menu en druk op [9], de instellingen worden terug gezet naar de standaard fabrieksinstellingen, de instellingen worden opgeslagen en het Setup menu wordt verlaten.

5. Gebruikersinterface van het KBD Universal XF keyboard

Pictogram	Functie
	Een gebruikersgebeurtenis activeren, alleen beschikbaar met enkele Management Server
	Audio aan/uit Knipperen geeft aan dat de functie is ingeschakeld.
	Start/stop alarmopname
	Schakel tussen de live-modus en afspeelmodus Knipperen geeft aan dat de functie is ingeschakeld.
	Geselecteerd deelvenster schakelen tussen live-modus en direct afspelen. Knipperen geeft aan dat de functie is ingeschakeld.
	Een sequentie laden. Voer een geldig sequentienummer in en bevestig dit met OK . Gebruik de afspelknoppen voor het besturen van de sequentie. Knipperen geeft aan dat de invoer van een nummer is vereist.
	Het aantal deelvensters verlagen
	Het aantal deelvensters verhogen
	Volledig scherm aan/uit
	Maximaliseren/geselecteerd deelvenster herstellen
ESC	Onderbreekt de invoer van een nummer. Druk twee keer op deze knop om geselecteerd deelvenster te sluiten.

OK	Bevestig de invoer van een nummer.
	PTZ-modus aan/uit. Knipperen geeft aan dat de functie is ingeschakeld.
	Selecteer een PTZ-positie. Voer een geldig preset-nummer in en bevestig dit met OK . Geknipper geeft aan dat de invoer van een nummer is vereist.
	Focus ver weg
	Focus dichtbij
	Iris gesloten
	Iris geopend
	Modus analoge monitor aan/uit. Voer een geldig monitornummer in, druk op OK , voer een geldig cameranummer in en druk op OK . Knipperen geeft aan dat de invoer van een nummer is vereist.
	De standaard Management Server instellen, alleen beschikbaar wanneer u zich aanmeldt bij Operator Client als gebruiker van een Enterprise User Group . Voer een geldig servernummer in en bevestig met OK . Geknipper geeft aan dat de invoer van een nummer is vereist.
	Terugspoelen (stapsgewijs)
	Achteruit afspelen
	Pauze
	Afspelen
	Vooruitspoelen (stapsgewijs)

Wanneer een knop niet is verlicht, heeft deze geen enkele functie.

Alle verlichte knoppen hebben een functie.

Wanneer een knop knippert, betekent dit dat de functie actief is.

Wanneer bijvoorbeeld de knop Afspelen knippert, betekent dit dat de afspeelmodus actief is.

Druk op de knop om naar de andere status te schakelen.

Als u op de knipperende Afspeelknop drukt, schakelt u bijvoorbeeld naar de live-modus.

Voer een getal in en bevestig met OK om de betreffende camera weer te geven in het geselecteerde deelvenster.