

Technische handleiding Proximity lezer API

Product gegevens

Productnaam : Proximity lezer

Artikelnummer : API

Kabel (API) en connector (APIS) uitvoering

- De API is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.
- De APIS is alleen geschikt voor binnen gebruik.

Inhoud verpakking

- 1x Access Prox I lezer
- 1x setje bevestigings schroeven (2x zelftap, binnenmontage)

Technische gegevens

Aansluitspanning	5.0Vdc ... 16.0Vdc
Max. Spanning/Stroom	18Vdc/80mA
Gem. stroom	5V/12V 40mA / 50mA
Kabelspecificaties	22 AWG. 0,325 mm ² , Afgeschermd, Soepel, niet getwist
Maximale kabellengte	150 meter
Leesbereik	12V +/- 10cm (dikke kaarten)

Let op!

Als we de kaartlezer monteren op metaal zal het leesbereik afnemen. In verband met het leesbereik, adviseren wij de lezer aan te sluiten op 12VDC.

Het leesbereik is afhankelijk van de te gebruiken kaart/druppel.

Afscherming lezerzijde niet aansluiten.

Aansluitgegevens	Kabeluitvoering	Connectoruitvoering
5-12Vdc	Rood	1
GND	Zwart	2
D0	Groen	3
D1	Wit	4
Afscherming	Blank	5
Led (groen)	Oranje	6

Bij gebruik van een externe voeding voor de lezer, dienen de lezer én toegangscontroleapparatuur één gemeenschappelijke massa te hebben !!!

